



**Equipamento**  
**100% Nacional**



**RJM NOBREAKS**



(55) 3223 2267



[vendasrjm@gmail.com](mailto:vendasrjm@gmail.com)

<b>Modelo</b>	<b>RJM</b>	<b>3KVA</b>	<b>6KVA</b>	<b>8KVA</b>	<b>10KVA</b>	<b>12KVA</b>	<b>15KVA</b>	<b>20KVA</b>
<b>Potência</b>	<b>FP. 0,8</b>	2.400W	4.800W	6.400W	8.000W	9.600W	12.000W	16.000W
<b>Entrada</b>	<b>Tensões</b>	220V ou 380V						
	<b>Frequência</b>	60Hz + - 5%						
	<b>Variação Admissível</b>	+ 15%						
	<b>Configuração</b>	Trifásica/Monofásica						
<b>Saída</b>	<b>Tensões</b>	110V à 127V ou 220V						
	<b>Regulação Estática</b>	+ - 2%						
	<b>Configuração</b>	Monofásica						
	<b>Frequência</b>	60Hz						
	<b>Estabilidade de Freq.</b>	+ - 0,5%						
	<b>Regulação Dinâmica</b>	+ - 4% para degrau de carga de 100%						
	<b>Distorção Harmônica</b>	< 3% total						
	<b>Forma de Onda</b>	Senoidal						
	<b>Rendimento Global</b>	> 84%						
	<b>Fator de Cresta</b>	3:1						
	<b>Sobrecarga</b>	150% por 25 seg						
<b>Baterias</b>	<b>Tensão DC</b>	96VCC (8 bat.)	192V (16 bat.)					
	<b>Bateria descarregada</b>	Desligamento automático do inversor						
<b>Tempo de transferência</b>	<b>Falta ou retorno da rede</b>	Nulo						
<b>Chave estática</b>	<b>Nobreak para Bypass e vice-versa</b>	Sem interrupção						
	<b>Falha no nobreak</b>	< 2ms (Transferência para chave estática)						
	<b>Sobrecarga com retorno automático</b>	20 seg.						
<b>Sinalização</b>	<b>5 Leds</b>	Line (verde), Bat. (verde), Inv (verde), Bypass (amarelo), Fault (verm.)						
<b>Alarme sonoro</b>	<b>Bateria em descarga</b>	Resetável						
	<b>Final de descarga</b>	Não resetável						
	<b>Falha</b>	Não resetável						
<b>Ruído</b>	<b>A um metro</b>	<55dB						
<b>Condições ambientais</b>	<b>Temperatura</b>	0° à 40°						
	<b>Umidade</b>	0% à 95% sem condensação						
<b>Peso</b>		33kg	68kg	200kg	209kg	230kg	245kg	345kg
<b>Dimensões</b>	<b>Alt x larg x prof (mm)</b>	50x25x48	70x32x64	70x32x64	70x32x64	80x80x43	80x80x43	80x80x43

Obs: Algumas especificações poderão sofrer alterações, ou ser adequadas conforme solicitação do cliente.

**Projetos especiais de Nobreak sob consulta.**